

Fiche technique

StoFix EL

Boîtier électrique pour montage ultérieur



Caractéristique

Application	• pour l'extérieur • boîtier d'installation électrique sans pont thermique pour le montage ultérieur sur des façades avec isolation extérieure en EPS
Propriétés	• pour interrupteurs et prises • 4 lamelles pivotantes et nervures de serrage • lèvre d'étanchéité périphérique
Format	• pour des épaisseurs d'isolation à partir de 80 mm • diamètre : 68 mm • profondeur : 60 mm • vis pour la fixation de l'électricité : 2 • espacement des vis : 60 mm • entrées de câbles jusqu'à 15 mm : 2 • classe de protection : IP 30
Particularités / Indications	• StoFix EL est installé en combinaison avec des outils StoFix EL Tool-Center et le StoFix EL Tool-Fraise. Ces outils peuvent être commandés séparément. • L'outil de montage StoFix EL pour l'ancrage de StoFix EL est inclus dans l'emballage de StoFix EL. • StoFix EL peut être équipé de plaques de recouvrement de type Legrand Plexo IP 55 ou Hager Cubyco IP 55.

Support

Exigences	Système d'isolation des murs extérieurs déjà appliqué avec un enduit décoratif durci.
------------------	---

Mise en œuvre

Application	Le câble d'alimentation doit impérativement passer par la plaque d'isolation. Raccourcir la ligne existante d'environ 10 cm. Fixer l'aide de centrage StoFix Tool-Center (à commander séparément) avec des clous sur l'ITE avec le câble d'alimentation au milieu. A l'aide du StoFix EL Tool-Fraise creux (à commander séparément), découpez l'ouverture d'installation dans l'isolation jusqu'à la butée de profondeur. Retirez la carotte de forage de l'ouverture. L'ouverture n'est pas plus profonde que nécessaire. Passer le câble d'alimentation dans le passe-câble. Insérer StoFix EL dans l'ouverture encastrée. Pressez la boîte au ras de l'enduit jusqu'au bord du support dans l'ouverture.
--------------------	---

Fiche technique

StoFix EL

A l'aide de l'outil de montage StoFix EL (fourni), ancrer les quatre lamelles pivotantes dans l'isolation. La boîte affleure l'enduit et est solidement fixée. Le câble d'alimentation peut maintenant être dénudé. Après avoir monté l'interrupteur ou la prise, la garniture peut être montée.

Livrer

Teinte Gris

Stockage

Conditions de stockage Stocker dans un endroit sec.

Marquage

Groupe de produits Accessoires pour système d'ITE

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B-1730 Asse
T: +32 2 568 09 49
tsc.be@sto.com
www.sto.be